

モバック2006 対象電池パック(mova)一覧表 (2008年8月18日現在)

メーカー名	電池名	設定電圧	容量	タイプ	メーカー名	電池名	設定電圧	容量	タイプ
松下	P006	3.7	540	N	日本電気	N012	3.7	560	H
	P007	3.7	540	N		N013	3.7	600	N
	P008	3.7	570	N		N015	3.7	600	N
	P009	3.7	570	H		N016	3.7	600	L
	P010	3.7	570	H		N017	3.7	600	N
	P011	3.7	600	N		N018	3.7	630	N
	P012	3.7	550	N		N019	3.7	650	L
	P013	3.7	600	N		N020	3.7	680	N
	P014	3.7	680	L		N021	3.7	700	N
	P015	3.7	680	L		N022	3.7	680	L
	P016	3.7	720	N		N023	3.7	720	N
	P017	3.7	600	N		N024	3.7	600	N
	P018	3.7	600	N					
	三菱電機	D005	3.7	540		N	ソニー	SO005	3.7
D006		3.7	650	N	SO006	3.7		730	L
D007		3.7	560	N	SO007	3.7		780	N
D008		3.7	650	L	SO008	3.7		780	N
D009		3.7	560	N	SO009	3.7		680	N
D010		3.7	650	N	SO010	3.7		600	L
D011		3.7	530	N	シャープ	S1006	3.7	580	N
D012		3.7	650	N		SH004	3.7	580	N
D013		3.7	650	H		SH005	3.7	630	N
D014		3.7	680	L		SH006	3.7	700	N
D015		3.7	600	N		SH007	3.7	730	N
富士通		F007	3.7	530	H				
		F009	3.7	570	N				
	F010	3.7	600	N					
	F011	3.7	580	H					
	F012	3.7	620	N					
	F013	3.7	650	N					
	F014	3.7	680	L					
	F015	3.7	700	N					

※ (充電・放電)判定試験を行う場合はこの一覧表に記載してある 設定電圧、容量、タイプに設定して判定試験を実施してください。

※ 赤字の表示は新規電池の設定値を表示。青字の表示は既存電池の設定値の訂正を表示。

一覧表に記載されていない電池を判定試験する場合は電池本体に記載されている 電圧、容量 を設定し、電池特性タイプを N に設定して判定試験を行ってください。

※(注1) C-S2の容量は、管理番号がBAT-06860-003のものは1100mAh、BAT-06860-004のものは1150mAhで測定してください。